

**POWER PACK 1500 este o stație de alimentare portabilă care combină o baterie litiu-ion (LiFePO<sub>4</sub>) și un convertor Pure Sine Wave (PSW) în scopul reîncărcării sau alimentării tuturor tipurilor de dispozitive electronice (1000 W în curent continuu, 2000 W curent de vârf). El restituie o tensiune continuă de 12 V și o alimentare la 230 Vac. Capacitatea sa mare de stocare îi conferă autonomia necesară pentru a menține majoritatea aparatelor electrice încărcate sau în funcțiune, în orice fel de situație. Este, de asemenea, un booster (amplificator) pentru vehiculele de 12 V.**

## UN GENERATOR DE ENERGIE PORTABIL CU APLICAȚII MULTIPLE

POWER PACK 1500 poate fi utilizat în toate locațiile care necesită o sursă independentă de energie electrică:

- Pe amplasamente îndepărtate, departe de orice instalație electrică.
- Într-o excursie: camping, vehicule de agrement, ambarcațiuni de agrement și pescuit, bricolaj, activități în aer liber.

Puterea și autonomia sa sunt deosebit de apreciate pe șantierele de construcții pentru alimentarea și reîncărcarea uneltelor electrice portabile, a lămpilor și a altor accesorii pentru profesioniștii în deplasare, cât și pentru artizani.



## O CONECTIVITATE AVANSATĂ ȘI SECURIZATĂ

- Aparatul POWER PACK 1500 are conectori multipli, oferind o soluție pentru încărcarea și utilizarea unei game largi de dispozitive electronice:

Ieșire tip priză 12 V



Ieșire 12V - 10 A (x2)



Ieșire dublă USB Tip C (x2)



Ieșire USB pentru încărcare rapidă  
5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5A

Triplă ieșire USB simplă  
5V - 3.1 A (2.4 A max per ieșire)



Priză triplă AC 230 V / 50 Hz / 2200 W



- Poate fi reîncărcat în 3 moduri : încărcător de 230 V - încărcător auto prin intrarea de 12 V DC - panou solar (1 sau 2 panouri identice de 100 W max.), pentru a menține generatorul gata de utilizare în orice situație.
- Este protejat împotriva scurtcircuitului, supracurentului, supratensiunii, subtensiunii, supraîncărcării și supraîncălzirii.

## UN BOOSTER PENTRU VEhicULE DE 12 V

POWER PACK 1500 are o opțiune „Booster” pentru a porni în câteva secunde vehiculele cu baterii de 12 V ce sunt descărcate (lichid, gel, AGM, Start&Stop) (curent de pornire : 500 A).



## ERGONOMIE CONCEPUTĂ PENTRU TEREN

- Stație compactă cu mâner robust, transportabilă în orice locație.
- Echipat cu un LED cu 5 moduri de iluminare (scăzut-mediu-mare, SOS, Flash).
- Afişaj LCD care oferă informații despre :
  - starea de încărcare a bateriei interne
  - intrările și ieșirile utilizate
  - posibile disfuncționalități



Indicatori de sarcină



## Livrat împreună cu accesoriile



Unitate de încărcare 230 V + cablu de rețea




Cablu inteligent de pornire

## Opțiunea

### Panou solar 079410

monocristalin  
Calitatea ETFE  
18V - 100 W max.



pliabil

TIMP DE UTILIZARE	BATERIE		CONVERTOR	INTRARE			IEȘIRE			DIMENSIUNI					
	Capacity per cell	Full charge		AC	DC	MICRO USB	USB	AC	mm	kg					
50 W	22h	55 Ah 1408 Wh	Pure Sine Wave	2	12V/30V	12V	2	12V-10A	2	Tip C	1	5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A	360 x 270 x 280	17.5	
100 W	11h			8 h - 14 h în funcție de metoda de încărcare aleasă	2	12V/30V	12V	2	12V-10A	2	Tip C	1			5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A
250 W	4h 30			2	12V/30V	12V	2	12V-10A	2	Tip C	1	5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A			
500 W	2h 15			2	12V/30V	12V	2	12V-10A	2	Tip C	1	5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A			
1000 W	1h 05			2	12V/30V	12V	2	12V-10A	2	Tip C	1	5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A			
2200 W	30 min			2	12V/30V	12V	2	12V-10A	2	Tip C	1	5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A			